134ЛБ1А, Микросхема интегральная

134ЛБ1А — микросхема интегральная артикул согласно ГОСТ
интегральные микросхемы полупроводниковые функциональное назначение четыре логических элемента /2И-НЕ и 2ИЛИ-НЕ/ и используются в РЭА в большой области эксплуатации. Микросхемы выполнены в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на металлическом корпусе. Рабочая температура эксплуатации микросхемы от -60 до +125 град С. Климатическое исполнение УХЛ.
Соответствует 1) техническим условиям бК0.348.042ТУ, бК0.348.042-04ТУ.
Соответствует 2) техническим условиям бК0.347.083ТУ, бК0.347.083ТУ1.

Назначение выводов

таблица 134ЛБ1А назначения выводов:

Номер вывода	Функциональное назначение	Номер вывода	Функциональное назначение
1	Выход инвертирующий	8	Вход /И/
2	Вход /И/	9	Вход /И/
3	Вход /И/	10	Выход инвертирующий
4	Вывод питания	11	Вывод общий
5	Вход /И/	12	Выход инвертирующий
6	Вход /И/	13	Вход /И/
7	Выход инвертирующий	14	Вход /И/

Основные электро параметры при t=25+-10 градусов Цельсия

таблица основных 134ЛБ1А электро параметров:

Название характеристики, единица замера (режим замера)	Буквенное обозначение	Допуск			
		...ЛБ1А		...ЛБ1Б	
		больше	меньше	больше	меньше
Вольтаж на выходе низшего значения, V (I OL=1,8mA, U I>=1,65V, Ucc=(5+-0,5)V)	U OL	-	0,3	-	0,3
Вольтаж на выходе высшего значения, V (I OH=120uA, U I<=0,8V, Ucc=(5+-0,5)V)	U OH	2,4	-	2,4	-
Ампераж на входе максимальный высшего значения, uA (U I=5,5V, Ucc=(5+-0,5)V)	I IH max	-	120	-	120
Ампераж на входе высшего значения, uA (U I=2,4V, Ucc=(5+-0,5)V)	I IH	-	12	-	12
Ампераж на входе низшего значения, uA (Ucc=(5+-0,5)V)	I IL	-	180	-	180
Продолжительность времени распространения при включении, ns (Ucc=5V)	t PHL	-	100	-	50
Продолжительность времени распространения при отключении, ns (U cc=5V)	t PLH	-	100	-	70